

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI
RADIO ANTAR PENDUDUK

PITA FREKUENSI RADIO, MODE, DAN APLIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

PITA FREKUENSI RADIO						
KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (KRAP)						
HIGH FREQUENCY (HF)						
Kanal	Frekuensi	Lebar Pita	Moda	Kelas	Power	Aplikasi
	(MHz)	Hz		Emisi	Maksimum	
	26,960					<i>Guard Band</i>
1	26,965	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
2	26,975	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
3	26,985	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
4	27,005	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
5	27,015	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
6	27,025	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
7	27,035	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
8	27,055	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
9	27,065	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Frekuensi Pusat Dukungan Komunikasi
10	27,075	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Frekuensi Pusat Panggilan Nasional
11	27,085	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
12	27,105	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
13	27,115	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
14	27,125	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
15	27,135	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi

16	27,155	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
17	27,165	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
18	27,175	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
19	27,185	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
20	27,205	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
21	27,215	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
22	27,225	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
23	27,235	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
24	27,245	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
25	27,255	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
26	27,265	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
27	27,275	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
28	27,285	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
29	27,295	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
30	27,305	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
31	27,315	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
32	27,325	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
33	27,335	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
34	27,345	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
35	27,355	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
36	27,365	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
37	27,375	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
38	27,385	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
39	27,395	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
40	27,405	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
	27,410					<i>Guard Band</i>
VERY HIGH FREQUENCY (VHF)						
Kanal	Frekuensi	Lebar Pita	Moda	Kelas	Power	Aplikasi
	(MHz)	Hz		Emisi	Maksimum	
	142,000					<i>Guard Band</i>
1	142,020	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Input Repeater 1
2	142,040	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Input Repeater 2
3	142,060	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Input Repeater 3
4	142,080	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Input Repeater 4
5	142,100	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
6	142,120	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
7	142,140	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
8	142,160	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
Kanal	Frekuensi	Lebar Pita	Moda	Kelas	Power	Aplikasi
	(MHz)	Hz		Emisi	Maksimum	
9	142,180	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex

10	142,200	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
11	142,220	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
12	142,240	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
13	142,260	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
14	142,280	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
15	142,300	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
16	142,320	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
17	142,340	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
18	142,360	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
19	142,380	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
20	142,400	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
21	142,420	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
22	142,440	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
23	142,460	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
24	142,480	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
25	142,500	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
26	142,520	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
27	142,540	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
28	142,560	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
29	142,580	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
30	142,600	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
31	142,620	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
32	142,640	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
33	142,660	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
34	142,680	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
35	142,700	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
36	142,720	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
37	142,740	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
38	142,760	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
39	142,780	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
40	142,800	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
41	142,820	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
42	142,840	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
43	142,860	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
44	142,880	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
45	142,900	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
46	142,920	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
47	142,940	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
48	142,960	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
49	142,980	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
50	143,000	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Frekuensi Pusat Panggilan Nasional
51	143,020	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
52	143,040	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
53	143,060	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
54	143,080	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
55	143,100	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi

56	143,120	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
57	143,140	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
58	143,160	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
59	143,180	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
60	143,200	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
61	143,220	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
62	143,240	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
63	143,260	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
64	143,280	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
65	143,300	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
66	143,320	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
Kanal	Frekuensi	Lebar Pita	Moda	Kelas	Power	Aplikasi
	(MHz)	Hz		Emisi	Maksimum	
67	143,340	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
68	143,360	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
69	143,380	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
70	143,400	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
71	143,420	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 1
72	143,440	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 2
73	143,460	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 3
74	143,480	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 4
75	143,500	16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Frekuensi Pusat Dukungan Komunikasi
76	143,520	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Output Repeater 1
77	143,540	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Output Repeater 2
78	143,560	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Output Repeater 3
79	143,580	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Output Repeater 4
	143,600					Guard Band